

# Инструкция за програмиране комбиниран четец на пръстови отпечатъци КОВ КТ-Х8

## I. Администраторски операции

### Важно:

За да се гарантира сигурността на данните в устройството, трябва да създаде администратор.

### 1. Първо влизане :

- 1.1 Натиснете бутона \* (индикатора светва с червена светлина)
- 1.2 Въведете заводската парола (първоначалната парола е 123456)
- 1.3 При правилна парола (индикатора светва с синя светлина)
- 1.4 Изход ( натиснете # или изчакайте 20 сек.)(индикатора изгасва)

### Забележка:

1. След като регистрирате администратор, заводската парола вече не е активна.
2. Можете да добавите до 5 броя администратори.
3. При въвеждане на повече от 5 администратора се изтрива, администратора с най-малък номер.
4. Администратора не задейства релето.

### 2. Регистрация на администратор:

- 2.1 Влезте с заводска парола или като администратор (индикатора светва с синя светлина)
- 2.2 Натиснете \*1 (индикатора светва с синята + червена светлина)
- 2.3 Регистрирайте своя пръстов отпечатък или карта (Маркирайте своя пръстов отпечатък двукратно или маркирайте картата еднократно.)
- 2.4 При успешна регистрация (Дълъг сигнал и на индикатора премигва синя светлина, остава да свети синята + червена светлина )
- 2.5. Изход ( натиснете #)(индикатора изгасва)

### 3. Изгубени администратори. Възстановяване на заводската парола.

- 3.1 Устройството се изключва и разглобява.
- 3.2 Включете захранването, чува се сигнал за аларма.
- 3.3 Натиснете тампера и изчакайте 30 секунди докато алармата спре.
- 3.4 Отпуснете тампера и въведете заводската парола (\*123456)

3.5 При правилна парола (индикатора светва с синя светлина)

3.6 Изход ( натиснете #)(индикатора изгасва)

Забележка: При тази команда изтривате всички администратори, потребителите се запазват.

## **II. Нови потребители**

1. Ръчно добавяне на потребител с въвеждане на потребителски номер

1.1 Влезте като администратор (индикатора светва с синя светлина)

1.2 Въведете потребителски номер ( произволно число с от 1 до 6 цифри, не използвайте числата от 1 до 6 те са за администраторски записи) след което натиснете #

1.3 Регистрирайте своя пръстов отпечатък или карта или парола за достъп (Маркирайте своя пръстов отпечатък двукратно или маркирайте картата еднократно или въведете парола двукратно, паролата е с дължина 4-6 цифри) след което натиснете #.

1.4 При успешна регистрация (дълъг сигнал и индикатора светва с синя светлина)

1.5 Изход ( натиснете #) (индикатора изгасва)

Забележка: Ако искате да добавите потребител с номер 107 и парола 2468. Трябва да въведете 107#2468#2468#

2. Бързо добавяне на потребители с автоматично генериране на потребителски номер.

2.1 Влезте като администратор (индикатора светва с синя светлина)

2.2 Регистрирайте пръстов отпечатък или карта (Маркирайте пръстов отпечатък двукратно или маркирайте картата еднократно ).

2.3 При успешна регистрация (дълъг сигнал и индикатора светва с синя светлина)

2.4 Изход ( натиснете #) (индикатора изгасва)

## **III. Работа на четеща с потребители**

1. Удостоверяване на потребителя с пръстов отпечатък или карта

1.1 Четеща трябва да е в режим на четене.

1.2. Маркирайте вече регистриран пръстов отпечатък или карта.

1.3. При разпознат потребител се задейства релето (дълъг сигнал и индикатора светва с синя светлина докато е задействано релето).

1.4. Непознат потребител или карта (къс сигнал с премигвания в червено на индикатора).

## 2. Удостоверяване на потребител с паролата

- 2.1 Четеца трябва да е в режим на четене.
- 2.2 Въведете потребителския номер ( натиснете # за потвърждаване), въведете потребителската парола ( натиснете # за потвърждаване)
- 2.3. При разпознатата парола се задейства релето (дълъг сигнал и индикатора светва с синя светлина докато е задействано релето).
- 2.4. Непознатата парола (къс сигнал с три премигвания в червено на индикатора).

Забележка: Ако искате да влезете като потребител с номер 107 и парола 2468. Трябва да въведете 107#2468#

## IV. Изтриване на потребители

### 1.Изтриване на отделен потребител

- 1.1 Влезте като администратор (индикатора светва с синя светлина)
- 1.2 Въведете \*2 (индикатора светва с червена светлина)
- 1.3 Въведете потребителски номер и натиснете # (за потвърждаване) или маркирайте вече регистриран пръстов отпечатък или карта
- 1.4 При успешно изтриване на потребител (дълъг сигнал и индикатора светва с синя светлина)
- 1.5 Грешка (къс сигнал с премигвания в червено на индикатора).
- 1.6 Изход ( натиснете #) (индикатора изгасва)

### 2. Изтриване на всички потребители

- 2.1 Влезте като администратор (индикатора светва с синя светлина)
- 2.2 Въведете \*2 (индикатора светва с червена светлина)
- 2.3 Въведете 0000 (натиснете # за потвърждаване).
- 2.4 При успешно изтриване на всички потребители (дълъг сигнал и индикатора премигва с синя светлина).
- 2.5 Изход ( четеца самостоятелно преминава в режим четене)

## V. Настройки

### 1. Управление времето на отключване

- 1.1. Влезте като администратор (индикатора светва с синя светлина)
- 1.2 Въведете \*3 (индикатора светва с червена и синя светлина)
- 1.3 Задайте време в интервала (0-99 секунди) натиснете # (за потвърждаване).
- 1.4 Изход натиснете # (индикатора изгасва)

Забележка : Фабричната настройка е 5 секунди.

## 2. Системни настройки

2.1. Влезте като администратор (индикатора светва с синя светлина)

2.2 Въведете \*9 (индикатора светва с червена и синя светлина)

2.3 Настройте системата (1# връща фабричните настройки; 2# изтрива всички потребители и администратори; 3# изтриване на администраторите)

2.4 Изход натиснете # (индикатора изгасва)

**Вносител на КОВ - Елпро Груп ООД ©**

**[www.elprogroup.com](http://www.elprogroup.com)**

**София 2018**